

## EDIUS X Pro サードパーティー製ハードウェア対応情報

### 対応ハードウェア

#### AJA

ハードウェアモデル名	AJA ドライバーバージョン	I/O	Notes
KONA 1	v15.5.3	キャプチャ・再生	下記機能は使用不可: - RS-422 リモートコントロール - ステレオスコピックモードでのプレビュー - K3G-Box for KONA 3G の使用 - KLHi-Box for KONA Lhi の使用 - アンシラリーデータパススルー - Timecode handling on both capture and payout in SD format
KONA 3G		再生のみ	
KONA 4		再生のみ	
KONA 5		キャプチャ・再生	
KONA LHi		再生のみ	
Io4K		再生のみ	
Io4K Plus		再生のみ	

#### Black Magic Design

ハードウェアモデル名	BMD ドライバーバージョン	I/O	Notes
DeckLink 4K Extreme 12G	v11.6	再生のみ	下記機能は使用不可: - RS-422 リモートコントロール - ステレオスコピックモードでのプレビュー - アンシラリーデータパススルー(Intensity Pro 4K のみ非対応) - 4K DCI or QFHD ビデオでのアンシラリーデータパススルー(Intensity Pro 4K を除くモデル)
DeckLink 8K Pro			
DeckLink Mini Monitor 4K			
DeckLink SDI 4K			
DeckLink Studio 4K			
Intensity Pro 4K			
UltraStudio 4K Mini			

### 対応フォーマット

機能	仕様
QFHD ビデオの対応フレームレート(最大)	30p (59.94p は非対応)
8K ビデオ出力	非対応
対応解像度・フレームレート	4K DCI: 24p, 23.98p QFHD: 59.94p, 50p, 29.97p, 25p 1920 x 1080: 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p 1280 x 720: 59.94p, 50p 720 x 576: 50i 720 x 486: 59.94i

## 制限事項

- BMD DeckLink Mini Monitor 4K では HDR metadata は取り扱えません。
- AJAドライバーはタイムコードが取り扱えるビデオフォーマットに制限があります。このため、AJAハードウェアをSDフォーマットで使用する場合、タイムコードは取り扱えません。

## 既知の不具合

### AJA KONA1 使用時にオーディオノイズが発生する

不具合	AJA KONA 1 を SD フォーマットで使用すると 9 ～16 ch オーディオにノイズが発生する(1～8 ch は正常)。
回避方法	なし。

### Black Magic Design ハードウェアでアナログオーディオが出力されない

不具合	アナログオーディオが出力されない(HDMI or SDI エンベデッドオーディオは動作する)。
回避方法	BMD Desktop Video to 11.5.1 を使用する。